

Przykładowy kontroler do systemu hybrydowego oświetlenia



Kontroler o mocy 1kW i poniżej

Model	WWS03A-24	WWS04A-24	WWS05A-24	WWS06A-24
Moc znamionowa źródła energii wiatrowej (W)	300	400	500	600
Moc znamionowa źródła energii solarnej (W)	300			
Prąd ładowania źródła energii solarnej (A)	10			
Napięcie znamionowe zestawu baterii (V)	24			
Max prąd ładowania źródła energii wiatrowej (A)	60			
Max moc elektrowni wiatrowej (W)	1 000			
Napięcie rozładowania, wartość domyślna (V)	28			
Prąd rozładowania, wartość domyślna (A)	50			