

Q0		Q1	LP	SPD	AN	ANZ	F1.1	F1.2	F1.3	F1.4	F1.5	F1.6	F1.7	F1.8	QI2.1			QI2.2	QI2.3	QI2.4	QI2.5	QI2.6	QI2.7	QI3.1		QI4.1	QI4.2	F4.1	F4.2	FS	WZ	SA	F3.3	F3.4
AGREGAT PRZEWOŹNY	Opis	Zasilanie rozdzielnicy ze złącza ZK-P	Lampki kontrolne. Sprawdzenie stanu napięcia	Ograniczniki przepięć typu T1+T2	Analizator sieci montowany na elewacji	Zasilanie analizatora	Bateria kondensatorów	Rozdzielnica RZH	Osuszacz powietrza	Osuszacz powietrza	Podgrzewacz wody	Podgrzewacz wody	Centrala alarmowa	Rozdzielnica RT	F2.1.1 Grzejnik Elektryczny	F2.1.2 Grzejnik Elektryczny	F2.1.3 Grzejnik Elektryczny	F2.2.1 Grzejnik Elektryczny	F2.2.2 Grzejnik Elektryczny	F2.3.1 Gniazda 16A/230V	F2.4.1 Gniazda 16A/230V	Wentylator w rozdzielnicy z termostatem	Wentylator wyciągowy	Wentylator wyciągowy	F3.1.1 Ogrzewanie obudowy słudni głębinowej		F4.1.1 Gniazdo 16A/SP	F4.2.1 Gniazdo 16A/SP	Oświetlenie AW/EW	Oświetlenie podstawowe	Zasilanie sterowania	Sterowanie oświetleniem - ZEGAR ASTRONOMICZNY	Przełącznik trójpołożeniowy	Oświetlenie zewnętrzne na elewacji	Oświetlenie zewnętrzne słupy
80,0 /64 [kVa/kW]	Moc [kW]	40 [kW]	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	12 [kW]	1,27 [kW]	1,27 [kW]	3,5 [kW]	3,5 [kW]	0,4 [kW]	11,65 [kW]	2,0 [kW]	2,0 [kW]	2,0 [kW]	1,5 [kW]	1,5 [kW]	6,0 [kW]	6,0 [kW]	1,2 [kW]	0,008 [kW]	0,019 [kW]	0,5 [kW]		3,0 [kW]	3,0 [kW]	0,012 [kW]	0,82 [kW]	- - -	- - -	- - -	0,11 [kW]	0,2 [kW]
115,0 [A]	Ib [A]	67,14 [A]	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	20,14A	2,29 [A]	2,29 [A]	6,31 [A]	6,31 [A]	1,88 [A]	19,55A	8,7 [A]	8,7 [A]	8,7 [A]	6,5 [A]	6,5 [A]	10,83 [A]	10,83 [A]	5,7 [A]	0,5 [A]	1,2 [A]	1,0 [A]		5,41 [A]	5,41 [A]	0,1 [A]	1,5 [A]	- - -	- - -	- - -	0,5 [A]	0,9 [A]
BitPower	Typ przewodu	YKY	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	YLYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YKYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YKYżo		YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDY	YDY	YDY	YDY	YKY
5x35	Przekrój [mm2]	4x35	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5x16	3x2,5	3x2,5	5x2,5	5x2,5	3x2,5	5x25	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5		5x2,5	5x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5

PROFIPROJECT JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K. Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce		Inwestor:	Gmina Brzeźnio ul. Wspólna 44 98-275 Brzeźnio
PROJEKT TECHNICZNY BRANŻA: ELEKTRYKA i AKPiA		Data:	24.09.2021r.
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował: Elektryka i AKPiA	mgr inż. Tomasz Malecha	WKP/0287/PWOE/16 SPEC. INSTALACYJNA	
Sprawdził: Elektryka i AKPiA	mgr inż. Eugeniusz Kóska	188/73/Pw SPEC. INSTAL.-ELTRER	
Nazwa inwestycji:	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI BARCZEW		
Adres inwestycji:	dz. nr 642/3, 642/9, 642/5; obręb Barczew, gmina Brzeźnio, powiat sieradzki		
Tytuł rysunku:	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RG	Skala:	-
		Nr rys.	ES